

Kit alarma Ajax StarterKit Cam

Conexión de sensores: inalámbrico

Zonas inalámbricas: 50 uds

Energía de respaldo: 16h

Protocolo de comunicación del sensor: Jeweller

Características y características

Características de seguridad: Alarma de pulsación de botón

Conexión al panel de control

Sensores inalámbricos: 100 piezas

Rango de comunicación del sensor: 2000 m / en espacio abierto /

Alcance de comunicación de los llaveros: 1300 m / en espacio abierto /

Usuarios (números a llamar): 50 piezas

Completo con panel de control

Sensores de movimiento: 1 pieza

Sensores de apertura: 1 pieza

Llaveros: 1 pieza

Características del sensor

Sensor de movimiento: AjaxMotionCam

Sensor abierto: Ajax DoorProtect

Ángulo de cobertura horizontal: 88,5 °

Ángulo de cobertura vertical: 80 °

Alcance del sensor de movimiento: 12 m

Umbral del sensor de apertura: 20 mm

Tamper

Inmunidad animal

General

Control: llavero desde teléfono (GSM) / 2G: 850/900/1800/1900 MHz (2 tarjetas SIM) /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 75 %

Dimensiones del panel de control (HxWxD): 163x163x36 mm

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 135x70x60 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 90x20x20 mm

Dimensiones del llavero (HxWxD): 65x37x10 mm

850/900/1800/1900 MHz (2 tarjetas SIM) /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 75 %

Dimensiones de la rejilla (HxWxD): 163x163x36 mm

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 135x70x60 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 90x20x20 mm

Dimensiones del llavero (Al. x An. x Pr.): 65x37x10 mm