

# SAI Powercom SPR -3000 LCD

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 165 - 300 V

Frecuencia de entrada: 45 - 66 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salir

Tensin de salida : Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 3000 VA

Potencia efectiva de salida: 2400W

Regulacin de voltaje: / 220, 230,240 V /

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds

Conectores C19/C20 con reserva: 1 ud

Batera

Externa voltaje de la batera: 48V

Capacidad de la batera: 7.2 Ah

Bateras instaladas: 4 piezas

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro

Conexin de batera externa

Intercambio en caliente de la batera

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecarga filtrado de ruido proteccin de lnea de datos interruptor de emergencia alarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 420J

Interfaces de control: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 84x428x562 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 26,5 kg

5kg

5kg