

# SAI Powercom SRT-3000

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de cambio a batera: 8ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasica (220 V)

Rango de tensin de entrada: 150 - 310 V

Frecuencia de entrada: 45 - 66 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salir

Tensin de salida: Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 3000 VA

Potencia efectiva de salida: 2700W

Regulacin de voltaje: / 220, 230,240 V /

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds

Batera

Tensin de la batera externa: 72 V

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 6 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Arranque en fro

Conexin de batera externa

Intercambio en caliente de la batera

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargaFiltrado de ruidoProteccin de

lnea de datosConector de apagado de emergenciaZumbador

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 300 J

Interfaces: RS-232USBSmartSlot

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 84x428x668 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 36,8 kg