

# SAI Powercom BNT-600AP

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 5 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 10 min

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Iniciar sesin

Tensin de entrada: Monofsica (220 V)

Rango de tensin de entrada 165-275 V

Corriente mxima: 4 A

Frecuencia de entrada: 45-65 Hz

Omisin (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofsico (220V)

Salida mximapotencia: 600 VA

Potencia de salida efectiva: 360 W

Forma de onda de salida: como una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Ranuras C13/C14 con reserva: 2 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7.2 Ah

Bateras instaladas: 1 unidad

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro:

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible

Fusible: fusible

Proteccin contra sobretensiones: 460 J

Interfaces de control: USB

Generalidades

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 135x97x320 mm

Peso: 7 kg(AlxAnxPr): 135x97x320 mm

Peso: 7 kg

(AlxAnxPr): 135x97x320 mm

Peso: 7 kg