

SAI Powercom BNT-2000AP

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de media carga: 10 min

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 165-275V

Corriente mxima: 10A

Frecuencia de entrada: 45-65Hz

Bypass (conexin directa): manual/automtico

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220V)

Potencia mxima de salida: 2000 VA

Potencia efectiva de salida: 1200 W

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60Hz

C13/C14 con reserva: 4 uds

Conectores C13/C14 sin reserva: 1 ud

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 2 uds

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecarga filtrado de ruido proteccin de

lnea de datos alarma audible

Fusible: fusible

Proteccin contra sobretensiones: 460 J

Interfaces de control: USB

Generalidades

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 192x130x382mm

Peso: 14,5 kg

5kg

5kg

5kg

5kg

5kg

5kg

5kg

5kg