

SAI Powercom BNT-3000AP

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 165-275V

Frecuencia de entrada: 45-65 Hz

Bypass (conexin directa): manual/automtico

Salida

Tensin de salida Monofsico (220V)

Potencia mxima de salida: 3000 VA

Potencia de salida efectiva: 1800W

La forma de la seal de salida: es similar a una senoide(aproximado)

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Slots C13/C14 con reserva: 6 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas : 3 piezas

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro:

Defensa

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruido proteccin de lnea de datosalarma sonora

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 460 J

Interfacescontroles: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (AlxAnxPr): 200x130x440 mm

Peso: 22,8 kg