

# SAI FrimeCom V -1500 LED

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de cambio a batera: 10 ms

## Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 145 – 290 V

Frecuencia de entrada: 50 Hz

Bypass (conexin directa) falta

## Salida

Tensin de salida: 1 fase (220V)

Potencia mxima de salida: 1500 VA

Potencia de salida efectiva: 900 W

Forma de onda de salida similar a un seno (aproximado)

Salidafrecuencia: 45 – 65 Hz

Tomas de reserva: 3 uds

## Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

## Defensa

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecarga

## General

Dimensiones (HxWxD): 345x142x162 mm

Peso: 14,8 kg

8 kg

8 kg