# **SAI Powercom BNT-600A Schuko**

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional Autonoma a plena carga: 5 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 10 min

Tiempo de cambio a batera: 5 ms

#### Iniciar sesin

Tensin de entrada: Monofsica (220 V) Rango de tensin de entrada 155-275 V

Corriente mxima: 6 A

Frecuencia de entrada: 45-65 Hz Omisin (conexin directa): ninguno

### Salida

Tensin de salida: Monofsico (220V) Salida mximapotencia: 600 VA Potencia de salida efectiva: 360 W

Forma de onda de salida: como una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60 Hz Salidas reservadas 1 unidad

Batera

Capacidad de la batera : 7.2 Ah Bateras instaladas: 1 unidad

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro:

#### Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoalarma audible

Fusible fusible

Proteccin contra sobretensiones: 460 J

## General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 135x97x320 mm

Peso: 6,5 kg

5 kg 5 kg