SAI Powercom Imperial IMD-3000AP

Tipo: Interactivo
Editar tipo: Normal
Tiempo de funcionamiento a plena carga: 1.5 min
Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Entrada
Tensin de entrada: Monofsica (220 V)
Rango de voltaje de entrada: 165-255 V
Corriente mxima: 10A
Frecuencia de entrada 45-65 Hz
Bypass (conexin directa): manual

Salida
Tensin de salida: Monofsica (220 V)
Potencia de salida mxima: 3000 VA
Potencia de salida efectiva: 1800 W
Regulacin de voltaje:
Forma de onda de salida: como una onda sinusoidal (aproximada)
Frecuencia de salida : 50-60 Hz
Ranuras C13/C14 con reserva: 6 uds
Batera
Capacidad de la batera: 9 Ah
Instaladabateras: 3 piezas
Tiempo de carga completa: 360 minutos
Arranque en fro:
Cambio de batera en caliente:

Proteccin
Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de lnea de transmisin de datos alarmas de audio
Proteccin contra sobretensiones: 460 J
Interfaces de control: USB

General
Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 200x130x438 mm
Peso: 22,1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg