

Amplificador Yamaha A-S201

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz / $\pm 0,5$ dB /

Potencia por canal (8): 125W

Potencia por canal (6): 150W

Potencia por canal (4): 165W

Potencia por canal (2): 180W

Relación señal/ruido: 100 dB

Relación S /N (Phono MM/MC): 75 dB

Distorsión armónica: 0,2 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 500 mV 47 k

Fono MM/MC: 10 mV 47 k

SALIDA: 500 mV 2.2 k

Conectores

Entradas: Fono

RCA: 4 pares

Fono : 4 piezas

REC (por registrador): 1 par

Panel frontal: pantalla salida de auriculares

Funciones y características

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos ajuste de balance ajuste de nivel

Opcional: Conexión directa (By-pass/Directo) Apagado automático Etapa fonográfica MM Conexión de altavoz adicional Cableado doble

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 175 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 435x333x141 mm

Peso: 6,7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

): 1 par

Panel frontal: pantalla salida de auriculares

Funciones y características

Ajustes: control de graves Ajuste de agudos Ajuste de balance Ajuste de nivel

Opcional: Conexión directa (By-pass/Directo) Apagado automático fuente de alimentación tapa fondo

MM conexión de altavoz adicional Bi-Wiring

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interno

Consumo de energía: 175 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 435x333x141 mm

Peso: 6,7 kg

): 1 par

Panel frontal: pantalla salida de auriculares

Funciones y características

Ajustes: control de graves Ajuste de agudos Ajuste de balance Ajuste de nivel

Opcional: Conexión directa (By-pass/Directo) Apagado automático fuente de alimentación tapa fondo

MM conexión de altavoz adicional Bi-Wiring

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interno

Consumo de energía: 175 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 435x333x141 mm

Peso: 6,7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg