

# SAI Socomec NETYS PE-1000VA

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de cambio a batera: 6 ms

## Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 170-280 V

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Bypass (conexin directa): falta

## Salida

Tensin de salida: Monofscico (220V)

Potencia mxima de salida: 1000 VA Potencia de salida efectiva: 600 W

Tensin de salida de distorsin: 10 %

Salidaforma de onda: como una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50- 60 Hz

Slots C13/C14 con reserva: 4 uds

## Batera

Arranque en fro:

## Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos proteccin de sobrecarga filtrado de ruido proteccin de lnea de datos alarma acstica

Fusible: fusible

Interfaces de control: USB

## General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 165x145x345 mm

Peso: 9.7 kg