

SAI Socomec NETYS PE-2000VA

Tipo: Interactivo

Editar tipo: Normal

Tiempo de transferencia a la batera: 6 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofsica (220 V)

Rango de tensin de entrada: 170-280 V

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Omisin (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida Monofsico (220 V)

Potencia de salida mxima: 2000 VA

Potencia de salida efectiva: 1200 W

Distorsin del voltaje de salida: 10 %

Forma de onda de salida: como una onda sinusoidal (aproximado)

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Conectores C13/C14 en espera : 6 piezas

Batera

Fraempezar:

Defender

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible

Fusible: fusible

Interfaces de control: USB

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (AlxAnxP): 205x145x390 mm

Peso: 12 kg

- 40 °C

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 205 x 145 x 390 mm

Peso: 12 kg

– 40 °C

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 205 x 145 x 390 mm

Peso: 12 kg