

SAI Socomec NETYS PL-800VA

Tipo: redundante

Tipo de montaje: convencional

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 180-270V

Frecuencia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 800 VA

Potencia efectiva de salida: 480 W

Distorsin de tensin de salida: 10 %

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50 -60 Hz

Tomas con reserva: 4 uds

Tomas sin reserva: 2 uds

Puertos de carga USB: 1 unidad

Batera

Frainiciar

Defender

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecarga Filtrado de ruido Zumbador

Fusible: automtico

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 123x220x220 mm

Peso: 4,1 kg

1 kg

1 kg