Amplificador Bosch PLE-2MA240

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Propsito: concierto / informacin Base del elemento: transistor Parmetros del amplificador

Nmero de canales: 2

Rango de frecuencia: 50 - 20000 Hz / +1,-3dB /

Potencia por canal (4): 240W

Potencia por canal (100/70V): 240W / 240W /

Relacin seal/ruido: 70 dB

Relacin de distorsin armnica: 1 % Sensibilidad/impedancia del canal Entrada XLR balanceada: 1000 mV5 k

Conectores

Entradas: Euroblock

RCA: 3 pares

XLR (balanceado): 6 piezas

Disparador: 1 pc

Salidas: preamplificador (Pre-Amp)

Acstico: 2 piezas

XLR (balanceado): 1 pieza

En auriculares: 6.35 mm (conector)
Panel frontal: LEDsalida de auriculares

Caractersticas y caractersticas

Ajustes: ajuste de sensibilidad de entrada

Avanzado: Alarma

General

Fuente de alimentacin: interna/externa

Dimensin de montaje: 2U

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x270x100 mm

Peso: 12,5 kg

Funciones y caractersticas adicionales del amplificador: Un par de conectores RJ-45 para conectar a los controladores5 kg

Funciones y caractersticas adicionales del amplificador: Par de conectores RJ-45 para conexin a controladores5 kg

Funciones y caractersticas adicionales del amplificador: Par de conectores RJ-45 para conexin a controladores