

Amplificador Esoteric F-03A

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Capacitancia del capacitor: 40 mF

Ajustes del amplificador

Nmero de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 - 100000 Hz

Potencia por canal (8): 30W

Potencia por canal (4): 60W

Relacin seal/ruido: 110 dB

Relacin seal/ruido (Phono MM/MC): 93/75 dB

Amortiguacin factor: 370

Distorsin armnica: 0,006 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 10 k

Entrada de lnea: 10 k

Fono MM/MC: 47/0,1 k

Salida previa: 0.1 k

Conectores

Entradas: Fono

RCA: 4 pares

XLR (balanceado): 6 pcs

Salidas: del preamplificador (Pre-Amp)

Para altavoces: 4 piezas

XLR (balanceado): 2 piezas

Para auriculares : 6.35 mm (conector)

Panel frontal: pantalla controles detrs del panel oculto salida de auriculares

Caractersticas y caractersticas

Ajustes: bajo ajuste ajuste de agudo ajuste de balanceo ajuste de sensibilidad de entrada ajuste de nivel sonoridad

Avanzado: conexin directa (By-pass/Directo) Etapa phono MM Etapa phono MC Conexin de altavoz adicional Cableado doble

General

Control remoto

Fuente de alimentacin: interna

Consumo de energa: 290 W

Dimensiones (AnxPrxAI) : 445x468x191 mm

Peso: 32 kg

(Ancho x Profundidad x Altura): 445x468x191mm

Peso: 32kg

(Ancho x Profundidad x Altura): 445x468x191mm

Peso: 32kg