Amplificador Esoteric F-05

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor Capacitancia del capacitor: 40 mF

Ajustes del amplificador Nmero de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 - 100000 Hz

Potencia por canal (8): 120 W Potencia por canal (4): 240 W Relacin seal/ruido: 110 dB

Relacin seal/ruido (Phono MM/MC): 93/75 dB

Factor de amortiguamiento: 370 Distorsin armnica: 0,006 %

Sensibilidad/impedancia de canal Entrada XLR balanceada: 10 k

Entrada de Inea: 10 k Fono MM/MC: 47/0,1 k Salida de previo: 0.1 k

Conectores Entradas: Fono RCA: 4 pares

XLR (balanceado): 6 pcs

Salidas: del preamplificador (Pre-Amp)

Para altavoces: 4 piezas XLR (balanceado): 2 piezas

Para auriculares : 6.35 mm (conector)

Panel frontal: pantallacontroles detrs del panel ocultosalida de auriculares

Caractersticas y caractersticas

Ajustes: bajo ajusteajuste de agudosajuste de balanceajuste de sensibilidad de entradaajuste de

nivelsonoridad

Avanzado: conexin directa (By-pass/Directo)Etapa de fono MMEtapa de fono MSconexin de altavoz

adicionalCableado doble

General

Control remoto

Fuente de alimentacin: interna Consumo de energa: 380 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 445x468x191 mm

Peso: 32 kg

(Ancho x Profundidad x Altura): 445x468x191mm

Peso: 32kg

(Ancho x Profundidad x Altura): 445x468x191mm

Peso: 32kg