## **Amplificador Accuphase C-2850**

Color

Tipo de dispositivo: Preamplificador

Base del elemento: transistor Parmetros del amplificador

Nmero de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz / - 0,2 dB /

Relacin seal/ruido: 111 dB

Factor de distorsin armnica : 0,005 % Sensibilidad/impedancia del canal Entrada XLR balanceada: 252mV40k

Entrada de Inea: 252mV20 k Salida REC: 252 mV0,2 k Salida previa : 2000 mV0.05 k

Conectores RCA: 7 pares

XLR (balanceado): 6 piezas / 3 pares / Salidas de preamplificador: /2 pares/

REC (a la grabadora): 1 pares

XLR (balanceado): 4 piezas / 2 pares /

En auriculares: 6.35 mm (Jack)

Panel frontal: pantallaindicadorescontroles detrs del panel ocultosalida de auriculares

Caractersticas y caractersticas

Ajustes: Ajuste de balanceAjuste de sensibilidad de entradaAjuste de nivelLoudness

Avanzado: Conexin directa (By-pass/ Direct ) / Entradas EXT PRE /Conexin de altavoz adicional

General

Control remoto

Fuente de alimentacin: interna Consumo de energa: 40W

Dimensiones (AnxPrxAI): 477x412x156mm

Peso: 24,5 kg

Funciones y caractersticas adicionales del amplificador: Posibilidad de instalar un mdulo de escenario phono5 kg

Funciones y caractersticas adicionales del amplificador: Posibilidad de instalar un mdulo de escenario phono5 kg

Funciones y caractersticas adicionales del amplificador: Posibilidad de instalar un mdulo de escenario phono