

SAI Powercom INF-1500

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 140-280V

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Bypass (conexin directa): falta

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 1500 VA Potencia de salida efectiva: 1050W

Tensin de ajuste: / 220V/230V/240V /

voltaje: 5 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Tomas con reserva: 2 uds

Batera

Sin batera incluida:

Tensin de batera externa 24 B

Arranque en fro:

Conectar una batera externa:

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitos proteccin contra sobrecarga filtrado de ruido alarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 405 J

Interfaces controles: USB

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 200x130x412 mm

Peso: 12,2 kg