

SAI Orvaldi 650 LED

Tipo: Interactivo

Editar tipo: Normal

Tiempo de transferencia a la batera: 4 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasica (220 V)

Rango de tensin de entrada: 140-300 V

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Omisin (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida Monofasico (220 V)

Potencia de salida mxima: 650 VA

Potencia de salida efectiva: 360 W

Distorsin del voltaje de salida: 10 %

Forma de onda de salida: como un seno onda (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Salidas reservadas: 2 uds.

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Instaladabateras: 1 unidad

Tiempo de carga completa: 360 minutos

Arranque en fro:

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoalarma sonora

Fusible: automtico

General

Funcionamiento temperatura: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (AlxAnxPr): 142x101x287 mm

Peso: 4,25 kg

25 kg

25 kg