

# Amplificador Proel HPX6000

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Propósito: concierto

Elemento base: transistor

Ajustes del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz / - 0,5 dB /

Potencia por canal (8): 1200W / 4100W en puente /

Potencia por canal (4): 2000W / 6000W en puente /

Potencia por canal (2): 3000 W

Relación señal/ruido (principal): 90 dB

Factor de amortiguamiento: 200

Factor de distorsión armónica: 0,1 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada principal: 0.78 V<sub>20 k</sub>

Conectores

Al amplificador (principal): XLR

Salidas: Preamplificador (Preamplificador) Speakon / 2 piezas /

Acústica: 2 piezas

XLR (balanceado): 2 piezas

Panel frontal: indicadores

Funciones y características

Ajustes: ajustar sensibilidad de entrada / ajustar nivel / cada canal /

Opcional: Conexión directa (By-pass/Directo) Limitador

General

Fuente de alimentación: interna

Dimensión de montaje: 2U

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 483x505x89 mm

Peso: 13,6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

6 kg