

# Placa base Asus ROG ZENITH EXTREME

En direccin: HEDT (Escritorio de gama alta)

Socket: AMD TR4

Factor de forma: E-ATX

Fases de potencia: 8

Disipador de calor VRM

Tubos de calor

Placa posterior de metal

Retroiluminacin LED

Light Sync: Asus Aura Sync

Dimensiones (AlxA): 305x277 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD X399

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 8 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2/4 canales

Frecuencia de reloj mxima: 3200 MHz

Memoria mxima: 128 GB

SoporteECC

Audio integrado

Chip de audio: SupremeFX

Sonido (canales): 7.1

S/P-DIF ptico

Unidad conexin

SATA3 (6Gb/s): 6 uds

Conector M.2: 3 pcs

Interfaz M.2: 3xSATA/PCI-E 4x

Conector U.2: 1 unidad

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: WiGig (802.11ad)

Bluetooth: Bluetooth v 4.1

LAN (RJ-45): 10 Gbps

Nmero de puertos LAN: 2 pcs

Controlador LAN: TARJETA ROG AREION 10G (PCI-E) / Intel I211-AT /

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 ud.

Ranuras PCI-E 4x: 1 pieza  
Ranuras PCI-E 16x: 4 piezas  
Compatibilidad con PCI Express: 3.0  
Compatibilidad con CrossFire (AMD)  
Compatibilidad con SLI (NVIDIA)  
Conectores PCI-E de acero  
Conectores del panel posterior  
USB 3.2 gen1 : 8 unidades  
USB 3.2 gen2: 1 unidad  
USB C 3.2 gen2: 1 unidad  
Conectores en placa  
USB 2.0: 1 unidad  
USB 3.2 gen1: 2 unidades  
USB 3.2 gen2: 1 pieza  
Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Alimentacin de la CPU: 8+8 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas