

Amplificador Esoteric F-07

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Capacitancia del capacitor: 40 mF

Ajustes del amplificador

Nmero de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 - 100000 Hz

Potencia por canal (8): 100W

Potencia por canal (4): 170W

Relacin seal/ruido: 110 dB

Relacin seal/ruido (Phono MM/MC): 93/75 dB

Amortiguacin factor: 370

Distorsin armnica: 0,008 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 10 k

Entrada de lnea: 10 k

Fono MM/MC: 47/0,1 k

Salida previa: 0.1 k

Conectores

Entradas: Fono

RCA: 4 pares

XLR (balanceado): 4 piezas

Salidas de preamplificador: / combinado con salida REC /

Acstico: 4 piezas

REC (para grabadora): 1 par / combinado con salida de previo /

A los auriculares: 6.35 mm (Jack)

Panel frontal: pantalla salida de auriculares

Caractersticas y capacidades

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos Ajuste de balance Ajuste de sensibilidad de

entrada Ajuste de nivel Loudness

Avanzado: Conexin directa (By-pass/Direct) Etapa phono MM Etapa phono MC Conexin de altavoz

adicional Cableado doble

General

Control remoto

Fuente de alimentacin: Interna

Consumo de energa: 380 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 445x468x191 mm

Peso: 27,2 kg

2 kg

2 kg