

Amplificador Magnat RV 4

Color:

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base de elemento: hbrido

Tipo de Impara: E88CC/6922EH

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz / $\pm 0,1$ dB/

Potencia por canal (8): 110 W

Potencia por canal (4) 150 W

Relación señal-ruido: 110 dB

Relación señal-ruido (Phono MM/MC): 90/78 dB

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 450 mV/100 k

Phono MM/MC: 2,5/0,25 mV/47/0.47 k

Conectores

Entradas: Phonocoaxial S/P-DIF óptica

Al amplificador (Main): RCA

RCA: 4 pares

Salidas : preamplificadores (Pre-Amp)

Para acústica: 2 piezas

REC (a la grabadora): 1 par

A los auriculares: 6.35 mm (Jack)

panel frontal: pantalla salida de auriculares

Funciones y funciones

Ajustes: nivel de ajuste de saldo control

Conexión directa: opcional (By-pass/Direct) Etapa phono MM Etapa phono MC conectar un altavoz adicional Bi-Wiring Bluetooth

General

Control remoto:

Fuente de alimentacin interno

Consumo de energia: 350 W / con carga mxima /

Dimensiones (AnxPrxAI) 434x360x157 mm

Peso: 18,5 kg