

# Sensor de seguridad Ajax MotionProtect Plus

Sensor de movimiento: ; combinado (PIR + microondas)

Uso en interiores

Instalacin: montado en la pared

Conexin: inalmblica

Protocolo de comunicaciones: Jeweller

Caractersticas y capacidades: ajuste de sensibilidad; inmunidad a mascotas; proteccin contra manipulaciones/extraccin; alerta de silencio

ngulo de apertura horizontal: 88,5 °

ngulo de apertura vertical: 80 °

Alcance: 12 m

Tiempo de respuesta: 0,15 s

Rango de comunicacin: 1200 m

Fuente de alimentacin: bateras

Tiempo de uso: 60 meses

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +40°C

Humedad mxima : 75 %

Dimensiones: 110x65x50 mm

Peso: 96 g