

Rel de tensin PromAvtomatika RNm-3-16

Dispositivo: rel de tensin Voltaje: variable

Nmero de fases: 3

Montaje: en un riel DIN

Ancho (unit): 3 U

Corriente nominal: 16 A

Precisin de medicin (\pm): 2,5 %

Tiempo libre (lmite inferior): 0,02 s

Tiempo de desactivacin (lmite superior): 0,02 s

Retardo de reinicio: 5 - 600 s

Recorrido inferior lmite: 150 - 210 V

Lmite superior de disparo: 230 - 270 V

Funciones pantalla; indicador de funcionamiento

Ajuste: mecnico

Nivel de proteccin: IP20

Peso: 150 g