

Amplificador Marantz PM8006

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 5 - 100000 Hz

Potencia por canal (8): 70 W

Potencia por canal (4): 100 W

Relación señal/ruido: 106 dB

Relación señal-ruido (principal): 125 dB

Señal-ruido relación (Phono MM/MC) : 87 dB

Factor de amortiguación: 100

Distorsión armónica factor: 0,02 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 200mV20k

Entrada principal: 1.6 V15 k

Fono MM/MC: 2 mV47 k

Conectores

Entradas: FonoEntrada de control (IR)

Al amplificador (principal): RCA

RCA: 5 par

Salidas: Preamplificador (Pre-Amp)Salida de control (IR)

Para acústica: 4 piezas

REC (para dispositivo de grabación): 1 par

A los auriculares: 6.35 mm (conector)

Panel frontal: LEDsalida de auriculares

Características y capacidades

Ajustes: ajuste de gravesajuste de agudos Ajuste de balanceAjuste de nivel

Avanzado: Conexión directa (By-pass/Directo)Apagado automático MM etapa de fonoconexión de un altavoz adicionalBi-Wiringcontrol de dispositivos externos

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interno

Consumo de energía: 220 W

Consumo en espera: 0,2 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 440x379x128 mm

Peso: 12 kg

2 W

Dimensiones (WxDxH): 440x379x128 mm

Peso: 12 kg

2 W

Dimensiones (WxDxH): 440x379x128 mm

Peso: 12 kg