

Generador Matari MX11000EA-ATS

Combustible: gasolina

Tensin de salida: 220 V

Potencia nominal: 8 kW

Potencia mxima: 8,5 kW

Alternador: snrono

Bobinado del alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Matari M440F

Desplazamiento del motor: 439 cm

Potencia: 17 CV p .

Tipo de arranque: arrancador elctrico

Consumo de combustible: 2.3 l/h

Volumen del depsito de combustible: 23 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 10 h

Refrigeracin del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Funciones: salida de corriente constante (CC 12 V)arranque automtico (ATS)conector para unidad
ATSregulador automtico de voltaje (AVR)pantallacontador de horasvoltmetro

General

Nmero de enchufes (220/380 V): 2 piezas

Tomas de 220 V: 1 pieza 16 A, 1 pieza 32 A

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 72 dB

Dimensiones: 790x545x605 mm

Peso: 94 kg

Modificaciones del modelo: Modelo MX11000E - sin funcin de inicio automticoModelo
MX11000EA-ATS - s funcin de inicio automticoModelo MX11000E: sin funcin de inicio automtico
Modelo MX11000EA-ATS: funcin de inicio automticoModelo MX11000E: sin funcin de inicio
automtico Modelo MX11000EA-ATS: funcin de inicio automtico1 ud 32 A

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 72 dB

Dimensiones: 790x545x605 mm

Peso: 94 kg

Modificaciones del modelo: Modelo MX11000E - sin funcin de inicio automticoModelo
MX11000EA-ATS - funcin de inicio automtico1 ud 32 A

Ruedas

Nivel de proteccion: IP 23

Nivel de ruido: 72 dB

Dimensiones: 790x545x605 mm

Peso: 94 kg

Modificaciones del modelo: Modelo MX11000E - sin funcion de inicio automatico
Modelo MX11000EA-ATS - funcion de inicio automatico