Amplificador BIG SP1250

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia
Propsito: concierto
Base del elemento: transistor
Parmetros del amplificador
Nmero de canales: 2
Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz / ± 0.3dB /
Potencia por canal (4): 800W
Relacin seal/ruido (principal): 100 dB
Conectores
Al amplificador (principal): XLR/Jack
Salidas: Speakon / 2 uds /
Acstica: 2 piezas
Panel frontal: indicadores
Caractersticas y caractersticas
Ajustes: entrada ajuste de sensibilidadajuste de nivel / cada canal /
Avanzado: conexin directa (By-pass/Direct)limitador
General
Bloque : interno
Dimensin de montaje: 2U
 Caractersticas y capacidades adicionales del amplificador: Potencia en puente (8 ohmios) - 1600WPotencia en puente (8 ohmios) - 1600 WPotencia en puente (8 ohmios) - 1600 W