

Amplificador MONACOR PA-5480

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Propósito: informativo

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 5

Rango de frecuencia: 55 - 16000 Hz

Potencia por canal (8): 480 W / cuando opera en 1 canal /

Potencia por canal (100/70V): 100W / 100W - 70V /

Relación señal/ruido: 80 dB

Distorsión armónica: 1 %

Sensibilidad/impedancia de canal

Entrada XLR balanceada: 250 mV/200 k

Entrada de línea: 250 mV/5 k

Entrada principal: 0.78 V/10 k

Salida REC: 3950 mV

Salida previa: 1700 mV

Conectores

Entradas: Euroblock / 3 piezas /

Amplificador (principal): Conector

RCA: 3 pares

XLR (balanceado): 2 piezas / combinado con Jack /

Disparador: 1 pieza

Salidas: Preamplificador (Preamplificador) Conector (6,35 mm)

Para acústica: 5 piezas

REC (para dispositivo de grabación): 1 par

Salida de disparador: 1 pz

Panel frontal: Indicadores Toma de entrada de audio / Toma /

Funciones y características

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos ajuste de sensibilidad de entrada ajuste de nivel

Avanzado: Conexión directa (By-pass/Directo) Alerta de emergencia

General

Alimentación: interna

Montaje dimensión : 3U

Dimensiones (WxDxH): 482x352x133 mm

Peso: 20kg