

Amplificador MONACOR PA-6480

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Propósito: informativo

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 6

Rango de frecuencia: 55 - 16000 Hz

Potencia por canal (4): 480 W / cuando opera en 1 canal /

Potencia por canal (100/70V): 480W / 480W - 70V /

Relación señal/ruido: 80 dB

Distorsión armónica: 1 %

Sensibilidad/impedancia de canal

Entrada XLR balanceada: 300 mV/5 k

Entrada de línea: 300 mV/15 k

Entrada principal: 0.78 V/10 k

Salida REC: 775 mV/3 k

Presalida: 775mV/100k

Conectores

Entradas: Euroblock / 3 piezas /

Al amplificador (Principal): Jack

RCA: 2 pares

XLR (balanceado): 3 piezas / combinado con Jack /

Trigger: 1 pcs

Salidas de preamplificador: (Preamplificador) Jack (6,35 mm)

Acústico: 6 uds

REC (a la grabación dispositivo)): 1 par

Salida de disparador: 1 pz

Panel frontal: Indicadores Toma de entrada de audio / Toma /

Funciones y características

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos ajuste de sensibilidad de entrada ajuste de nivel

Avanzado: Conexión directa (By-pass/Directo) Alerta de emergencia

General

Alimentación: interna

Montaje dimensión : 3U

Dimensiones (WxDxH): 482x352x133 mm

Peso: 19,5 kg