

Altavoz B&W CWM 8.3D

Propósito: Domicilio

Instalación: Empotrado

Especificaciones

Tipo: pasivo

Número de canales: 1,0

Número de altavoces: 4/2: graves, 1: medios, 1 - RF /

Número de bandas: 3

Sensibilidad: 89 dB

Impedancia: 8 ohmios

Potencia/Frecuencia

Potencia máxima del amplificador: 200 W/Recomendado/

Rango de frecuencia total 30 - 35 000 Hz

Diseño

Características de diseño: blindaje magnético inversor de fase

Total

HF controlador de diámetro: 25 mm

Controlador de rango medio: 130 mm

Diámetro de graves (graves/medios) altavoz: 180 mm

Dimensiones del altavoz frontal (alto x ancho x profundidad): 88x25,4x10 cm

Montaje Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 86,4x23,8x9 cm