

AV-receptor Yamaha RX-A3080

Color

Tipo de dispositivo: AV- receptor

Procesador

Frecuencia de muestreo de DAC de audio: 384 kHz

Profundidad de bits de DAC de audio: 32 bits

Calibracin automtica de audio

Control de nivel automtico

Sonido envolvente de auriculares

Compatibilidad con eARC

Compatibilidad con Ultra HD (4K)

Actualizacin a 4K

Soporte 3D

Multizona

Datos tcnicos

Nmero de canales: 9.2

Potencia por canal: 150W / 6 /

Relacin seal/ruido: 110 dB / 95 dB - Phono /

Impedancia de altavoz permitida: 4 ohmios

Rango de frecuencia: 10 – 100000 Hz / - 3 dB /

Bi/Triamplificacin

Reproductor multimedia y sintonizador

Sintonizador y reproduccin: Radio AM/FM Medios USB Transmisin de audio en red Radio por Internet

Formatos reproducibles: FLAC, DSD, AIF, WAV, ALAC, MP3 , MPEG-AAC, WMA

Comunicaciones (interfaz)

Interfaces: AirPlay Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 DLNA Control remoto / va HDMI / Negociacin Amazon

Alexa

Compatibilidad con decodificador

Decodificadores: Dolby Atmos Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby TrueHD Dolby Digital EX DTS DTS

Express DTS 96/24 Audio de alta resolucin DTS-HD DTS-HD Master Audio DTS ES Matrix 6.1 DTS

ES Discreto 6.1 DTS Neural:X DTS Neo:6 DTS X

Entradas

XLR (balanceado): 2 uds

RCA: 8 pares

Coaxial S/P-DIF: 3 piezas

ptico : 3 piezas

HDMI: 7 piezas

Versin HDMI: v 2.1

Compuesto: 4 piezas

Componente: 2 piezas

Fono

Entrada de control (IR)

Salidas

XLR (balanceado): 2 uds

RCA: 2 pares

HDMI: 2 piezas

Auriculares: 6,35 mm (Jack)

Preamplificador (Preamplificador): / 7.2 /

Salida de control (IR)

Salida de disparo: 2 piezas

Panel frontal

Salida de auriculares

Puerto USB

Entrada de línea: / par RCA /

General

Consumo de energía: 490W

Consumo en espera: 0.1W

Control con smartphone

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 435x474x192 mm / 435x474x269 mm — con antena /

Peso: 19,6 kg