

Sensor de seguridad Ajax MotionCam

Sensor de movimiento: ; Infrarrojos (PIR)

Uso en interiores

Instalacin: montado en la pared

Conexin: inalmblica

Protocolo de comunicacin : Joyero

Funciones y caractersticas: Ajuste de sensibilidad; Inmunidad a mascotas; Proteccin contra manipulaciones; Alerta de atasco

ngulo de expansin horizontal: 88,5 °

ngulo de expansin vertical: 80°

Alcance: 12 m

Alcance de comunicacin: 1700 m

Fuente de alimentacin: bateras / 2xCR123A /

Tiempo de funcionamiento: 48 meses

Clase de proteccin : IP50

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Humedad mxima: 75 %

Dimensiones: 135x70x60mm

Peso: 167g