

Placa base Asus PRIME H310M-A R2.0

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1151 v2

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 4

LED retroiluminacin

Dimensiones (HxW): 226x185 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H310

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Reloj mximo velocidad: 2666 MHz

Memoria mxima: 32 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida D-Sub (VGA)

Salida DVI: DVI-D

SalirHDMI

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887

Audio (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 1 pieza

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 2x

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Realtek RTL8111H

Ranuras para tarjetas de expansin

PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express : 3.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen.1: 1 unidad

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 -contacto

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas