

# Amplificador Luxman SQ-N150

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base de elemento: tubo

Tipo de Impara: EL84, ECC83

Parámetros amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 – 80000 Hz / -3 dB /

Potencia por canal (6): 10 W

Relación señal/ruido: 95 dB

Relación señal/ruido (Phono MM/MC): 84/64 dB

Factor de distorsión armónica: 1 %

Sensibilidad de canal / Impedancia

Entrada de línea: 180 mV/47 k

Fono MM/MC: 3 / 0,33mV/47 / 0.1 k

Conectores

Entradas: Fono

RCA: 3 pares

Fono : 2 piezas

Panel frontal: indicador salida de auriculares

Funciones y características

Ajustes: control de graves agudos ajuste de balance ajuste de nivel

Opcional: conexión directa (By-pass/Directo) Etapa de fono MM Etapa fono MC

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía : 80 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 297x251x188 mm

Peso: 12,4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg