

SAI PowerWalker VI 1200 RLE

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo a plena carga: 3,1 min

Tiempo a media carga: 11.5 min

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 165 - 290 V

Frecuencia de entrada: 45 - 55 Hz

Bypass (directo conexin): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofsico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1200 VA

Potencia de salida efectiva: 720W

Regulacin de voltaje

Tensin de salida distorsin: 5%

Mxima eficiencia: 95%

Seal de forma de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 49,5 – 50.5 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 4 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa : 240 min

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin de lnea de datos Conector de parada de emergencia Zumbador

Fusible : automtico

Interfaces de control: RS-232 USB Smart Slot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 88x430x438 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 11,93 kg

93 kg

93 kg

93 kg

93 kg