

# SAI RITAR RTSWrI-600

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 145 - 275 V

Corriente mxima: 4 A

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 600 VA

Potencia de salida efectiva: 480 W

Forma de onda de salida: senoide

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Tomas de reserva: 2 uds

Batera

Sin batera suministrada

Tensin de batera externabateras: 12V

Arranque en fro

Conexin de batera externa

Proteccin

Proteccin : proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargasalarma audible

Fusible: automtico

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C

Dimensiones (HxWxD): 120x255x290 mm

Peso: 9,6 kg

6 kg

6 kg