

# Amplificador PrimaLuna Evolution 400 Pre

Tipo de dispositivo: preamplificador

Base de elemento: tubo

Tipo de lubricante: 12AU7, 5AR4

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 12 – 75000 Hz /  $\pm 3$  dB /

Relación señal/ruido: 93 dB

Factor de distorsión armónica: 0,5 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada lineal: 650 mV/220 k

Presalida: 2000 mV/0,26 k

Conectores

RCA: 5 pares

XLR (balanceado): 4 piezas

Salidas de preamplificador: ( Preamplificador)

REC (al dispositivo de grabación): 1 par

XLR (balanceado): 2 piezas

Panel frontal: Indicadores

Funciones y características

Ajustes: Ajuste de nivel

Opciones: Conexión de altavoz adicional

General

Fuente de alimentación: Interior

Consumo de energía: 61W

Dimensiones (AnxPrxAI): 405x385x205mm

Peso: 24 kg