

SAI RITAR E-RTM500 ELF-L

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 145 - 290 V

Corriente mxima: 4 A

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 500 VA

Potencia de salida efectiva: 300 W

Forma de onda de salida: sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Salidas reservadas: 2 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Instaladabateras: 1 pieza

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Alarma sonora

Fusible: Fusible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C

Dimensiones (HxWxD): 210x130x370 mm

Peso: 4,8 kg