

SAI RITAR E-RTM1000 ELF-D

Tipo: Interactivo

Editar tipo: Normal

Tiempo de transferencia a la batera: 6 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasica (220 V)

Rango de tensin de entrada: 145 - 290 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida Monofasico (220 V)

Potencia de salida mxima: 1000 VA

Potencia de salida efectiva: 600 W

Forma de onda de salida: como una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida 50/60 Hz

Tomas con reserva: 2 uds

Tomas sin reserva: 1 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Instaladabateras: 2 piezas

Arranque en fro:

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruido seal sonora

Fusible: fusible

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 45 °C

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 285 x 195 x 405 mm

Peso: 10 kg

(Al. x An. x Pr.): 285 x 195 x 405 mm

Peso: 10 kg

(Al. x An. x Pr.): 285 x 195 x 405 mm

Peso: 10 kg