

SAI RITAR RTSWrI-1000

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batería: 6ms

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220 V)

Rango de tensión de entrada: 145 - 275 V

Corriente máxima: 4 A

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexión directa): ninguno

Salida

Tensión de salida: Monofásico (220 V)

Potencia máxima de salida: 1000 VA

Potencia de salida efectiva: 800 W

Forma de onda de salida: sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Tomos de reserva: 2 uds

Batería

Sin batería suministrada

Tensión de batería externa/baterías: 12V

Arranque en frío

Conexión de batería externa

Protección

Protección : protección contra cortocircuitos/protección contra sobrecarga/alarma audible

Fusible: automático

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C

Dimensiones (HxWxD): 120x255x290 mm

Peso: 9,9 kg

9 kg

9 kg