

# SAI Powercom SPR -2000 LCD

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 165 - 300 V

Frecuencia de entrada: 45 - 66 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salir

Tensin de salida : Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 2000 VA

Potencia efectiva de salida: 1600W

Regulacin de voltaje: / 220, 230,240 V /

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds

Conectores C19/C20 con reserva: 1 ud

Batera

Batera : 9 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro

Batera intercambiable en caliente

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Proteccin de

lnea de datos Alarma audible

Fusible: Automtico

Proteccin contra sobretensiones: 420J

Interfaces de control: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD) : 84x428x431 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 18,8 kg