

Placa base Asus WS X299 SAGE/10G

En direccin: HEDT (Escritorio de gama alta)

Socket: Intel LGA 2066

Factor de forma: CEB

Fases de potencia: 8

Disipador de calor VRM

Dimensiones (HxW): 305x267 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel X299

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 8 ranura(s)

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2/4 canales

Velocidad mxima del reloj: 4200 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC S1220A

Sonido (canales): 4

pticoS/P-DIF

Conectar unidades

SATA3 (6Gb/s): 8 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 2xPCI-E 4x

Conector U.2: 1 ud

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1, 5, 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 10 Gbps

Nmero de puertos LAN: 2 piezas

Controlador LAN: Intel X550-AT2

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 16x: 7 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 3.2 gen1: 4 piezas

USB 3.2 gen2: 1 unidad

USB C 3.2 gen2: 1 pcs

Conectores en la placa

Conector TPM

USB 3.2 gen1: 1 pc

USB 3.2 gen2: 1 unidad

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+ 8+6 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas