

# Sensor de seguridad Ajax DoorProtect

Sensor: apertura; temperatura

Uso interior

Instalación: en el marco de una puerta/ventana

Conexión: inalámbrica

Protocolo comunicaciones: Jeweller

Funciones y características: protección contra manipulaciones; alerta de interferencia

Tiempo de respuesta : 0.15s

Rango de comunicación: 1200 m / en espacio abierto /

Fuente de alimentación: baterías / una batería CR123A de 3V /

Tiempo de uso: 84 meses

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40

Humedad máxima: 75%

Dimensiones: 90x20mm

Peso: 29g