

Sensor de seguridad Ajax FireProtect

Sensor de humo: Sensor de temperatura

Uso en interiores

Instalacin: techo

Conexin: inalmblico

Protocolo de comunicacin: Jeweller

Caractersticas y capacidades: Alarma de 85 dB/volumen de sirena/; a prueba de manipulacin/desgarro; alerta de interferencia

Tiempo de disparo: 0,15 s

Umbral de disparo: 59 °C / ± 2 °C /

Alcance de comunicacin: 1300 m

Fuente de alimentacin: bateras / 2 pilas CR2 y respaldo CR2032 /

Tiempo de funcionamiento: 48 meses

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 80 %

Dimensiones: 132x132x31 mm

Peso: 220g