

Sistema acstico HECO Metas XT Center 31

Color

Destino: casa

Instalar: estante

Especificaciones

Tipo: pasivo

Nmero de canales: 1.0

Nmero de altavoces: 3

Nmero de bandas: 2

Sensibilidad: 90 dB

Impedancia: 8

Frecuencia de cruce: 3.3 kHz

Potencia / Frecuencia

Centro: 100W/canal

Potencia mxima del amplificador: 160W

Potencia nominal total : 100W / RMS /

Rango de frecuencia total: 34 – 42000 Hz

Diseo

Caractersticas de diseo: blindaje magnticoBi-amplificacin/bi-cableado

General

Dimetro del tweeter: 25 mm

Dimetro del woofer (woofer/rango medio): 133 mm

Material de acabado: MDF

Dimensiones del canal central (Al. x An. x Pr.): 18x46x27,5 cm