

SAI Powercom SRT-3000A LCD

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de funcionamiento a plena carga: 2 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 5 min

Tiempo de conmutación a batería: 4 ms

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220 V)

Rango de tensión de entrada: 150 - 310 V

Frecuencia de entrada: 45 - 66 Hz

Bypass (conexión directa): ninguna

Salir

Tensión de salida: Monofásico (220V)

Potencia máxima de salida: 3000 VA

Potencia efectiva de salida: 2700W

Regulación de voltaje: / 220, 230, 240 V /

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds

Conectores C19/C20 con reserva: 1 ud

Batería

Externa voltaje de la batería: 72V

Capacidad de la batería: 9 Ah

Baterías instaladas: 6 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Arranque en frío

Conexión de una batería externa

Cambio en caliente de la batería

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas Filtrado de ruido Protección de

línea de datos Conector de desconexión de emergencia Alarma sonora

Fusible: Automático

Protección contra sobretensiones: 300 J

Interfaces: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 ° C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 84x428x668 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 36,8 kg