

SAI Powercom MAC -1500 IEC

Tipo: inversor (online)

Tipo de montaje: convencional

Iniciar sesin

Tensin de entrada: Monofsica (220 V)

Rango de tensin de entrada: 120 – 276V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexin directa): manual/automtico

Salir

Tensin de salida: Monofsico (220 V)

Potencia mxima de salida : 1500 VA

Potencia de salida RMS: 1500 W

Regulacin de tensin: / 208, 220, 230, 240 V /

Distorsin del voltaje de salida: 2.5 %

Mxima eficiencia: 94 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Slots C13/C14 con reserva: 6 uds

Batera

Tensin de batera externa: 48V

Capacidad de la batera: 7 Ah

Instalada bateras: 4 piezas

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro:

Conexin de una batera externa:

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargasomidoalarma

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 405 J

Interfaces de control: RS-232USBSmartSlot

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 327x191x406 mm

Peso: 16,4 kg

4 kg

4 kg