

Generador de energia Pramac WX6200 ES

Combustible: gasolina

Tensin de salida: 220 V

Potencia nominal: 5,3 kW

Potencia mxima: 5,8 kW

Alternador: snrono

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Tamao del motor: 420 cm

Tipo de arranque: Arrancador elctrico

Consumo de combustible: 2,47 l/h / al 75 % de carga /

Combustible volumen del depsito : 26 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: diez.5 h / al 75 % de carga /

Enfriamiento del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Funciones: regulador automtico de voltaje (AVR) pantalla contador de horas voltmetro

General

Nmero de enchufes (220/380V): 3 piezas

Tomas 220V: 2 piezas 16A, 1 pieza 32A

Ruedas

Nivel de ruido: 97 dB / LWA 69 dB - a 7 m /

Dimensiones: 800x698x620 mm

Peso: 89 kg