SAI APC Smart-UPS RT 6000VA SURT6000XLI

Tipo: inversor (en lnea)
Tipo de montaje: Rack (bastidor)
Tiempo de funcionamiento a carga completa: 5,3 min
Tiempo de funcionamiento a media carga: 12,4 min
Entrada
Tensin de entrada: 1 fase (220V)
Rango de tensin de entrada: 160-280V
Corriente mxima: 16A
Frecuencia de entrada: 45-65 Hz / deteccin automtica /
Bypass (conexin directa) : manual/automtico
Salir
Tensin de salida: Monofsico (220 V)
Potencia mxima de salida: 6000 VA
 Potencia de salida efectiva: 4200W
Regulacin de voltaje: / 220, 230,240 V /
Distorsin de tensin de salida: 3 %
Mxima eficiencia: 92 %
Forma de onda de salida: onda sinusoidal
Frecuencia de salida: 47-63 Hz
Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds
Conectores C19/C20 con reserva: 2 uds
Batera
Tensin de batera externa: 192V
Capacidad de la batera: 5.5 Ah
Bateras instaladas: 16 piezas
Tiempo de carga completa: 170 min
Conexin de una batera externa
Cambio en caliente de la batera
Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de lnea de datosConector de desconexin de emergenciaalarma de audio
Proteccin contra sobretensiones: 480J
Interfaces de control: RS - 232LANSmartSlot / AP9631 /
General
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 55 dB
Dimensiones (HxWxD): 130x432x660 mm
Altura (unidad): 3 U
Peso: 54,55 kg

55kg
55kg